

Secuda Sec 950 Kapı Tipi Metal Üst Arama Dedektörü



Sınıfının en iyisi olan SECUDA SEC 950 metal kapı dedektörü, içinden geçirilen metalin yeri ve yönünü ayırmaksızın alarm vermektedir. Geniş LCD ekranı ile tüm teknik parametreler, güvenlik derecelendirmeleri ve emniyet standartları ile birlikte hassasiyet ayarları rahatlıkla girilebilir.

Kapı içerisindeki geçiş yapılan alanı sensörlerle, aşağıdan yukarı 11, soldan sağda 3 olmak üzere toplam 33 tarama dilime ayırır. Tespit edilen metalin bu 33 bölgenin hangisinde olduğunu göstererek tehlikeli maddenin yerinin anında belirlenmesini sağlar. Zone sayısı 6 ve 18 bölge dedektörlerden daha fazla olduğu için daha detaylı ve hassas tarama yapar. Belirli ebatlardaki ve hacimlerdeki metallere alarm verip vermeme durumu ayarlanabilir. Örneğin bozuk paraya alarm vermesin ama kemer tokasına alarm versin gibi. Bu ayar sayesinde tehdit unsuru oluşturmayacak kadar ufak metallere alarm vermesi engellenerek geçişler hızlandırılabilir.

Üst düzey güvenlik gerektiren yerler için ideal olan SECUDA SEC 950; Hava limanları, ceza evleri, polis ve askeriye ait binalar, parti merkezleri, göç idare merkezleri, kripto odaları, konsolosluk ve büyükelçilikler, gümrük ve sınır kapıları, 5 yıldızlı hotel ve lüks iş yerlerinde sorunsuz olarak 7/24 esasına uygun bir biçimde kullanılabilir.

TEKNİK PARAMETRELER

Algılama Bölge Sayısı: 33 Zone bölge kapı dedektörü

Ekran: Üst arama dedektörü, 5,7 inch LCD ekranlıdır.

Hassasiyet ayarı: 0-255 arası hassasiyet ayarlanabilir.

Senaryo: 6 ayrı geçiş hassasiyeti için senaryo oluşturulabilir. 1. senaryo çok çok hassas 6. senaryo sadece insanların gövdesi hassas ayakları az hassas gibi.

Frekans: Yan yana çalışacak dedektörlerin birbirinden etkilenmemesi için 13 ayrı frekanslar tanımlanabilir.

Alarm Tonu: Geçişteki metal alarmları için 16 farklı alarm zil sesi seçilebilir.

Alarm Süresi: 0-3 saniye arasında ayarlanabilir.

Alarm Ses Seviyesi: 10 farklı ses seviyesi belirlenebilir yahut ses tamamen kapatılabilir.

Dikey Ölçüler: 2210×840×460mm

Dikey Koridor Ölçüsü: 2050×715×460mm

Paketleme Ölçüleri: 2295×700×200mm

Net Ağırlık: 39KG

Brüt Ağırlık: 44KG

Çalışma Voltajı: AC220V - 50/60Hz

Güç Tüketimi : 12W

Çalışma Frekans Aralığı: 1—50 Bantları

Çalışma Ortamı Sıcaklığı: -20°C~65°C

Kurulum Ortamı: Parazitten kaçınmak için metal içermeyen minimum aralık (W)100cm*(L)200cm

Algılama Hassasiyet Aralığı: Hassasiyet ≥10g Metal

Gösterge Paneli ve Tuş Takımı

Menüye giriş için PROG tuşuna basmanız yeterlidir. Up ve Down tuşları ile menüde gezinebilir PROG tuşu ile menü içerisindeki başlıklara giriş yapabilirsiniz



Toplam Geçiş Sayısı

Alarmlı Geçiş Sayısı

Menü Ayarı

1-Adjust Sensitivite

Bölge Hassasiyet Ayarı

Bu menüde dedektörün bölge hassasiyet ayarını tek tek değiştirebilirsiniz.
0 ile 255 arasında hassasiyet ayarı seçebilirsiniz.
Up ve Down tuşları ile yükseltip alçaltabilirsiniz.

2-Security Level

Güvenlik Seviyesi

Genel hassasiyet ayarı ve güvenlik düzeyini bu menüden seçebilirsiniz.
0 ile 100 arasında genel hassasiyet ayarı seçebilirsiniz.
Up ve Down tuşları ile yükseltip alçaltabilirsiniz değiştirebilirsiniz.

3-Working Frequency

Dedektör Çalışma Frekans Ayarı

Dedektörün frekans ayarı bu menüden değiştirebilir.(yanayana birden fazla dedektör
koyulduğunda frekansların değiştirilmesi gerekmektedir)
1 ile 50 arasında frekans belirlenebilir.

4-Alarm Time

Sinyal Ses Süresi

Dedektör içerisinde geçerken duyulan sinyal sesinin süresini belirleyebilirsiniz.
1 saniye ile 3 saniye arası belirleyebilirsiniz.

5-Scenarios

Senaryolar

Hazır güvenlik düzeyi belirleme ayarıdır.3 tip hazır güvenlik düzeyi mevcuttur.

Electronic Factory

Airport

Entertainment Place

6-Setting Password

Menü Giriş Şifresi

Menüye girerken admin şifresi belirleme menüsüdür.

4 haneli şifre belirlenebilir.

Up tuşu ile rakamı değiştirebilir Down tuşu ile rakamlar arasında sağa doğru geçiş yapabilirsiniz.

7-Language Settings

Dil Seçimi

Dedektör menüsü için Çince veya İngilizce dil seçeneğini seçebilirsiniz.

8-Alarm Volume

Alarm Ses Yüksekliği

Dedektörden geçerken çıkan sinyal ses yüksekliğini bu menüden değiştirebilirsiniz.

0 ile 10 arasında bir ses yüksekliği seçebilirsiniz.

9-Alarm Tone

Alarm Ses Tonu

Dedektörden geçerken çıkan sinyal sesini tonunu bu menüden değiştirebilirsiniz.

1 ile 16 arasında bir sinyal ses tonu seçebilirsiniz.

10-Auto Frequency

Otomatik Frekans Ayarlama

Yan yana veya yakınında bulunan birden çok dedektör için frekans ayarı yapılmalıdır bu menüden otomatik olarak frekans seçilebilir.Otomatik frekans ayarı ayarlaması yapmak için

OPEN seçeneği seçilmelidir.Otomatik ayarı kapatmak için CLOSE seçilebilir.

11-PC Network Function

Bilgisayar ve Ağ Bağlantısı