



## MAGIC PASS MP 22.000 ID KULLANMA KILAVUZU

### KULLANICI KAYDETME :

#### ADIM 1 :



**MENÜ** tuőuna basılır.

#### ADIM 2 :



“ Kull ” seçeneđi seçilir.

### ADIM 3 :



Yeni kayıt yapılacağı için, “ KAYIT ” seçeneđi seçilir.

### ADIM 4 :



Ekranaya gelen ID seçeneđi kaydedilecek personel cihazdaki sıra numarası olarak tanımlanır. Her personel için tek ID üretilir. Alt kısımda bulunan isim kısmına kaydedilecek personelin ismi girilir.

## ADIM 5 :



Daha sonra karşımıza gelen " **PARMAK İZİ**", "**KART KAYDET**", "**ŐİFRE KAYDET**" seçeneklerinden uygun olan seçilip, kayıt işlemi gerçekleştirilir.

## KULLANICI SİLME :

### ADIM 1 :



**MENÜ** tuşuna basılır.

### ADIM 2 :



" **Kull** " seçeneęi seçilir.

## ADIM 3 :



"DEĐİŐTİRME " seçeneĐi seçilir

## ADIM 4 :



Buradan silinecek personeli seçtikten sonra " SİL " seçeneĐini kullanarak kullanıcı silme işlemini gerçekleştirilebilir.

## BAĐLANTI AYARLARI :

### 1. KABLOLU BAĐLANTI :



**ADIM 1 :**

**MENÜ** tuşuna basılır.

**ADIM 2 :**



tıklayın.

**AYARLAR -> Ađ ->** seçeneđine

**ADIM 3:**



"IP ", "Alt ađ maskesi " ve "Ađ geđidi " seçeneklerinden gerekli ayarlamalar yapılır.

## 2. KABLOSUZ BAĐLANTI ( Wİ-Fİ ) :



**ADIM 1 :**

**"MENÜ "** tuŐuna basılır.

**ADIM 2 :**



**"AYARLAR " ->**

**"AĐ"->**seĐeneđine tıklayın.



**ADIM 3 :**  
seçilir.

**WLAN** Seçeneđi

**ADIM 4 :**



**ETKİNLEŐTİR** seçeneđi " **EVET** " olarak seçilir.



**ADIM 5 :**

“ **ARAMA** ” seçeneđinden kablosuz ađlar taranarak istenilen ađa seçim yapılır.