

Hundure HTA 820 Proximity PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi Terminali



Personelin giriş-çıkış yaptığı yere monte edilir.
İsteğe bağlı olarak masa üstünde de kullanılabilir.

Proximity kartları okur.

Kullanılan kartları kopya edilemez.

Geniş ve ışıklı LCD ekranlıdır.

Kart okutulduğu zaman,

beep sesi ile birlikte çekilen kart numarasını gösterir.

Programı Win95/98/2000/XP işletim sistemlerinde çalışabilir.

Daha uzun mesafelerde araya convertor konulur.

RS-485/422 haberleşme sistemi ile sorunsuz şekilde bağlantı kurar.

Ekranında saat görüntüsü vardır.

Hafızası 256 k bytes'dir. 40.000 kayıt kayıt kapasitesi vardır.

Kendi yazılımındaki yedekleme ünitesi sayesinde,

bilgiler bilgisayara aktarıldığı anda kendi backup ını alır.

Yüksek voltaj korumalı olup Türkiye'nin her yerinde sorunsuz çalışır.

256 Adet kart okuyucu bir bilgisayara seri olarak bağlanabilir.

Hafızasındaki bilgileri 10 yıl korur. Kullandığı güç DC 12V. 400 mA'dir.

İşletmedeki zillere kumanda ederek,

günde 32 farklı zamanda zil çaldırabilir.

Üzerinde 4 adet programlanabilir tuş seçeneği sayesinde,

vardiyalı çalışmalara uyarlanır.

Boyutları 160mm(L) x 100mm(W) x 40mm(H) dir.

